


Datenblatt DGHUSBCDC

Bestellnummer 1005803



Schnittstellenwandler digitaler Messtaster zu USB



Gruppe: 201	
Anwendung	Anschluss an Geräte mit USB Schnittstelle. Der Schnittstellenwandler DGHUSBCDC wird als serielle Schnittstelle erkannt und als virtueller COMPort gelistet. Zum Anschluss von digitalen Messtastern mit RS-485 Schnittstelle.
Dimension	57 x 21.6 x 12 mm (ohne Stecker USB und Anschlusskabel Messtaster)
Gruppe: 203	
Speisung	5V ab USB Anschluss
Stromverbrauch	Idle-State ohne Messung, 24 mA Messmodus normal, volle Messrate 35 mA (50 Messungen / sek) Messmodus fast, volle Messrate 45 mA (250 Messungen / sek) Messmodus dynamic, volle Messrate 50 mA (500 Messungen / sek) (mit T501FDG angeschlossen)
Gruppe: 204	
Funktionen	Messwert lesen, Identifikationskennung lesen, Wechsel zwischen Millimeter und Inch, Auswahl Messmodi, Sensor an- und ausschalten, Sensorkonnektivität abfragen, Sensor Autokonnektion, Lesen aller Sensor Datenfelder
Anschluss Messtaster	2 Meter Kabel 4-pol mit twisted-pair Adern. DIN M5 Stecker für digitalen Messtaster.